

Описание товара Бензиновый генератор Honda

ET12000K1RGH



Характеристики

Вес, кг	150
Мощность номинальная при 220 В, кВт	8
Мощность номинальная при 380 В, кВт	10
Альтернатор	синхронный
Габариты, мм	973x552x637
Модель двигателя	GX 620
Дисплей	нет
Обмотка альтернатора двигателя	медь
Тип кожуха	открытый
Свеча зажигания	NGK ZGR5A/DENSO J16CR U
Уровень шума, дБ	73
Мощность максимальная при 220 В, кВт	8.8
Объем двигателя, см3	614
Число оборотов, об/мин	3000
Мощность максимальная при 380 В, кВт	11
Тип электростанции	мобильные
Выход 12V	нет

Счетчик моточасов	есть
Индикатор уровня топлива	есть
Датчик масла	нет
Колеса и ручки	есть
Объем масляного бака, л	1.1
Номинальный ток, А	14.4
Мах ток, А	22
Вид топлива	бензин
Аккумулятор в комплекте	да
Тип двигателя	4 х тактный
Мах мощность, кВт	11
Автозапуск (АВР)	С2
Контроль напряжения	AVR
Мощность двигателя	10.5 кВт, 14.1 л.с.
Напряжение, В	220/380
Степень защиты	IP23
Мощность, кВт	8

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.