

Описание товара Стабилизатор напряжения Lider

PS10000SQ-15



Описание

Стабилизатор напряжения Lider PS10000SQ-15 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	3 года
Дисплей	цифровой дисплей отражает параметры входного и выходного напряжения, подключённую мощность, температуру внутри стабилизатора, коды ошибок работы
Габариты, мм	ширина 545, глубина 265, высота 291
Охлаждение	вентилятор
Тип стабилизатора	электронный, контроллер фирмы Microchip, тиристорные ключи
Байпас	Можно купить дополнительно
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	220
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	от 180 до 255

Диапазон входных напряжений(предельный), В	от 155 до 275
Мощность, ВА	10000
Перегрузочная способность	при перегрузке в 10 % - 10 секунд, при перегрузке 50 % в течении 5 секунд, при перегрузке в 100 % - 1 секунда, при перегрузке 300 % в течении 10 миллисекунд
Процент отклонения выходного напряжения, %	0,9
Разъёмы	сеть и нагрузка подключается через блок клеммных зажимов
Системы защиты	контроль температуры силовых элементов, тока нагрузки, от перегрузки, от короткого замыкания, автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем
Скорость переключения одного канала, мс	40
Способ размещения	на полу или на стене
Уровень шума, dB	не более 40
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Одна
Номинальный ток, А	45.45
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия, г.Псков
Байпас	Можно купить дополнительно

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.